

Centrale de détection d'incendie interactive IFS7002 – 4 boucles



La centrale de détection d'incendie interactive IFS7002 - 4 boucles est conçue pour fonctionner avec des détecteurs d'incendie automatiques adressables et des points d'appel manuels. Elle contrôle les dispositifs adressables intégrés dans les boucles d'alarme incendie. Ces dispositifs adressables peuvent être alimentés par la boucle d'alarme incendie ou par une boucle d'alimentation. La centrale dispose de sorties prévues pour l'interconnexion des dispositifs de sécurité adressables extérieurs.

**PLUS QUE 10 LANGUES
DIPONIBLES POUR L’AFFICHAGE**

Données techniques

Configuration matérielle:

- 4 boucles d'alarme incendie
- 1 boucle d'alimentation
- 2 sorties contrôlées
- 1 sortie relais pour situation de feu
- 1 sortie relais programmable pour situation de feu
- Niveau I et / ou Niveau II
- 1 sortie relais pour les situation de panne

Zones d'alarme incendie:

- Nombre maximum de zones: 500
- Nombre maximum de détecteurs d'incendie dans une zone: 60

Boucles d'alarme incendie:

- Nombre maximum de détecteurs d'incendie dans une boucle: 125
- Câble de raccordement: blindé à deux fils
- Consommation maximale d'une boucle: 200 mA

Boucle de puissance:

- Câble de connexion: deux fils
- Consommation maximale de la boucle: 1A

Sorties contrôlées: 2 pièces

- Type: potentiel
- Caractéristiques électriques: $(24 \pm 5) V / 1A$

Sortie relais pour situation de feu: 1 pièce

- Type: libre de potentiel, commutation
- Caractéristiques électriques: 3A / 125V AC; 3A / 30V DC

Sortie de relais programmable: 1 pièce

- Type: libre de potentiel, commutation
- Caractéristiques électriques: 3A / 125V AC; 3A / 30V DC

Sorties relais pour situation de panne: 1 pièce

- Type: libre de potentiel, commutation
- Caractéristiques électriques: 3A / 125V AC; 3A / 30V DC

Données techniques

Indicateurs d'événements enregistrés:

- Signalisation sonore: avertisseur sonore intégré
- Indicateur lumineux: LED
- Messages texte: écran LCD, 320 x 240 points, rétro-éclairé

Source de courant:

- 220 / 230V; 50Hz

Batteries de secours:

- Type de batterie: plomb, électrolyte gel
- Nombre de batteries: 2 pièces
- Connexion: connexion série
- Tension nominale de la batterie de secours:
2 x 12V
- Capacité nominale C20: 18Ah
- Tension de charge: 28,2V

Alimentation des périphériques externes:

- Tension: $(24 \pm 5)V$
- Valeur de courant maximale
(y compris le courant des sorties contrôlées et la boucle de puissance): 5A

Dimensions: 493x464x 110mm

Poids (batteries non incluses): 10 kg



Office building UniPOS,
1 Efr. Nikola Paskalev Str., Mladost 1, Sofia 1748, Bulgaria
Phone: +359 2 97 439 25, +359 2 97 444 69

47 San Stefano Str., Pleven 5800, Bulgaria
Phone: +359 64 891 100

www.unipos-bg.com